

LED-W11, LCD-W11

Popis a použití

LED-W11 a LCD-W11 jsou digitální indikátory pro instalaci přímo do 4-20 mA smyčky bez potřeby vnějšího napájení. Jednoduché programování. Možnost převodníku pro přímý senzorový vstup.

- LED-W11, jasný červený 4-místný LED displej 14,2 mm číslice
- LCD-W11, vysoko - kontrastní 4-místný LCD displej 17,8 mm číslice
- Instalace přímo do 4 - 20 mA smyčky
- Jednoduché nastavení
- Zobrazovaný rozsah -1999 až 9999 pro 4 až 20 mA
- Typická přesnost 0,05 %
- Možnost přidání integrovaného převodníku
- Krytí IP 65 / MEMA 4x
- Montáž na DIN lištu
- Záruka 5 let

Technické parametry

Vstup mA	4-20 mA Maximální proud: 30 mA Minimální proud (pro funkci): ~3.5 mA
Úbytek napětí	LED-W11 < 5 V LCD-W11 ~ 3 V
Zobrazení Displej	LED-W11 červený LED 4-místný LCD-W11 černý LCD 4-místný
Velikost číslic	LED-W11: 14,2 mm LCD-W11: 17,8 mm
Zobrazovaný rozsah	-1999 až 9999
Počet desetinných míst	0 až 3
Pod/Nad rozsah	Blikající symboly LO/HI
Jednotky	Výměnné přední panely
Doba odezvy	Appr. 0,5 s
Nastavení	Pomocí dvou tlačítek (uvnitř krytu)
Operační teplota	LED-W11: -25 °C až +80 °C LCD-W11: -30 °C až + 80 °C
Typická přesnost	±0.05 % FS ±1 digit
Rozměry	80 x 110 x 65 mm (V x Š x H)
Krytí	IP 65 / NEMA 4X
Montáž	lišta DIN

LED-W11



LCD-W11



Objednací kód

70LEDW1101 - LED-W11
70LCDW1101 - LCD-W11

© Copyright ZPA Nová Paka, a.s.
březen 2009, verze 2, N.L.

